

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi Yazıcılar

Maksimum verimlilik için birinci sınıf mobil etiket ve fiş yazıcılar

Mağazanızda envanter yönetimini ve müşteri hizmetlerini geliştirmek mi istiyorsunuz? ZQ600/ZQ600 Plus Serisi mobil yazıcı ile bunu yapmanız mümkün. ZQ600/ZQ600 Plus Serisi Zebra'nın popüler QLn platformunu alıp daha da iyileştiriyor ve ona gelişmiş teknoloji ve yenilikçi bir tasarım ekleyerek verimliliği, kullanım kolaylığını ve yönetilebilirliği yeni bir seviyeye taşıyor. Büyük renkli bir opsiyonel ekran, yazıcı durumunu anlamanızı sağlar. Gelişmiş pil teknolojisi ve daha fazla pil kapasitesi, vardiyanın her anında güç. Anında uyanma özelliği ZQ600/ZQ600 Plus Serisinin mesaide daima iş başında olmasını sağlar. Çalışanlarınız, dört duvar arasındaki en hızlı, en güvenilir kablosuz bağlantılara sahip olacak, BT departmanınız ise ZQ600/ZQ600 Plus Serisi'nin entegrasyonu, yönetimi, kurulumu ve güvenceye alınmasını daha kolay bulacak. ZQ600/ZQ600 Plus Serisi: mobil etiket ve fiş yazdırmanın en üst düzey standardında yeni nesil. ZQ600 Plus Serisi, uzun dönemli ürün dayanıklılığı ve kullanılabilirliği için yeniden tasarlanan elektronik özellikler kullanmasına rağmen ZQ600 Serisi ile aynı özellik ve spesifikasyonlara sahiptir. ZQ600 Plus yazıcılar için yeni, farklı cihaz yazılımı ve sürücüler gerekir.



Maksimum Verimlilik İçin Birinci Sınıf Özellikler

En Hızlı Kablosuz Bağlantılar

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi, kapalı ve açık mekanlarda en hızlı ve en güvenilir kablosuz bağlantıları sunar. 802.11ac Wi-Fi ve en son güvenlik protokolleri ve Bluetooth® Classic ve Düşük Enerji (BLE) sayesinde, personeliniz çok hızlı ve güvenli bağlantılara sahip olur.

Sorunsuz erişim için endüstri standardı 802.11r hızlı dolaşım

802.11r hızlı dolaşım teknolojisi sayesinde, personeliniz hareket halindeyken bağlantıya güvenebilir.

Wi-Fi üzerinde anında uyanma

Bu akıllı yazıcı bir süre kullanılmadığında bekleme moduna geçer, kullanıcı bir baskı işi gönderdiği anda ise otomatik olarak uyanır. ZQ600/ZQ600 Plus Serisi hem Wi-Fi hem de Bluetooth üzerinden anında uyandırılır.

Büyük, Renkli Ekranı Konfigürasyon ve Kullanımı Çok Kolaylaştırır

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi'nde geniş bir ekran, kullanıcı dostu arayüz ve kolayca kişiselleştirilebilir bir menü bulunur. ZQ600/ZQ600 Plus Serisi Zebra Link-OS menü sistemini kullanır ve diğer Zebra Link-OS mobil, masaüstü ve endüstriyel yazıcılarla aynı kullanıcı deneyimini sunar.

Güçlü İş Özellikleri: Her Gün Tüm Gün Boyunca Kurumsal Amaçlı Kullanma İçin Üretili

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi tüm vardiya boyunca taşımak için hafif ve konforludur; ona uzun süreli dayanıklılık kazandıran üst kalıplama, temperli cam ekran ve eksiz, tek parça tasarım gibi özelliklerle doludur. Kaliteli reçinesi darbeye en dayanıklı plastiklerden biridir.

Rakipsiz Pil Gücü Yönetimi



Mobil baskıda yeni nesil ile personel verimliliğini artırın.

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi hakkında daha fazla bilgi için, www.zebra.com/zq600 adresini ziyaret edin.

PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi Yazıcılar

Tek Şarjla Daha Fazlasını Başarın

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi'nin yüksek kapasiteli 3250 mAH (ZQ610 ve ZQ610 Plus / ZQ620 ve ZQ620 Plus) ve 6800 mAH (ZQ630 ve ZQ630 Plus) pilleri ile tüm personelinizin her vardiyada yeterli güce sahip olduğundan emin olursunuz. Zebra'nın patentli teknolojisi olan Plus Power Smart Print Technology™, en yüksek kalite baskı için gereken güç miktarını tam olarak sunarak, verimliliği en üst düzeye çıkarır ve pil gücünden yüzde 20 ila 30 tasarruf etmenize izin verir.

Üstün Pil Yönetimi Kapasiteleri

ZQ600/ZQ600 Plus Serisinin PowerPrecision+ pili, pil gücü ve yönetiminde en üst düzeydir. Kolayca erişilebilen pil ölçümleri eskiden pilleri üretkenliği etkilemeden önce bulmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

İşinizle Birlikte Büyüyen İleri Düzey Platform

Zebra Print DNA – Yazıcınızın Dahili Avantajları

Print DNA'nın yazılım kapasitesi süiti, teknoloji, kullanıcı ve binlerce kullanım vakası hakkında öğrendiğimiz her şeyden faydalanmamızı sağlar. Yazıcıların en yüksek potansiyelde çalışmalarına izin veren uzaktan yönetim araçları, yükseltilmiş güvenlik seviyesi ve sürekli güncellemeler sayesinde daima bir adım ileride olun.

Bugün ve gelecekte uygulamaları destekleyen sağlam bellek

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi 256 MB RAM ve 512 MB Flaş sahiptir; tüm yazı tipi ve grafik ihtiyaçlarınız için fazlasıyla yeterli bellek ve gelecek yıllarda çıkacak cihaz yazılımlarına ve yeni Print DNA araçlarına yükseltme imkanı sunar.

QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumludur

Bir milyondan fazla satılan Zebra QLn Serisi, perakende sektöründe mobil baskı standardını belirlemiştir. ZQ600/ZQ600 Plus Serisi şimdi bu standardı daha da yükseltiyor. ZQ600/ZQ600 Plus Serisi QLn aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluğa sahip olduğundan, yeni aksesuarlar almadan veya ödeme yeri oluşturmadan en güncel platforma ve özelliklere yükseltebilirsiniz.

Kapsamlı Uzaktan Yönetimi Seçenekleriyle Maksimum Çalışma Süresi

Ethernet Şarj Yuvası ile sorunları daha hızlı çözün

ZQ600/ZQ600 Plus Serisinin Ethernet Şarj Yuvası ile uzaktan yönetim kolaydır. IT bölümü, her vardiya sonunda yazıcıyı şarj yuvasına takarak, gerekli cihaz yazılımlarını uzaktan yükselterek her yazıcının en yüksek performansla çalışmasını sağlayabilir.

Personel bir sorun yaşarsa, uzaktan teşhis için yazıcıyı yuvaya takması yeterlidir; böylece fiziksel bir sorun yokken yazıcıyı onarım deposuna göndermekten kaynaklanan hizmet dışı kalmalar ve maliyetler ortadan kalkar.

Tüm Yazıcılarınızı Tek Bir Yerden Kolayca Yönetin

Kapsamlı ve esnek uzaktan yönetim araçlarımız ile, yazıcıların bakımını, güvenliğini ve sorun giderme işlemlerini basit ve kolayca, her yerden, her zaman yapabilirsiniz. Kurulum ve kutudan çıktığı haliyle konfigürasyon işlemlerini basitleştirmek için ücretsiz Yazıcı Kurulum Programını kullanın. Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise (Yazıcı Profili Yöneticisi) yazılımı ile, tek bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her yerinden yönetebilirsiniz. Tarayıcı tabanlı çözüm, ağındaki tüm Link-OS yazıcılarını anında keşfetmenizi sağlar; yazıcıları manuel olarak izlemenize, yapılandırmanıza veya sorun gidermenize gerek kalmaz.

Cihaz Yönetim Sisteminizle Sorunsuz Entegrasyon

ZQ600/ZQ600 Plus dahil tüm Zebra mobil cihazlarınızı ve yazıcılarınızı yönetmek için tek bir cam bölmenin kolaylığından faydalanın. Print DNA'nın MDM Konnektörleri ile, ağa bağlı ZQ600/ZQ600 Plus Serisi yazıcıları mevcut AirWatch veya SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz. İvanti Avalanche (Wavelink tarafından işletilir) kullanıyorsanız, ZQ600/ZQ600 Plus Serisi kutudan çıktığı andan itibaren Avalanche desteği sunar.

Printhead Diagnostics ile daima güvenilirlik elde edin

ZQ600/ZQ600 Plus Seriniz varsa, eskiden yazıcı kafası nedeniyle hizmet dışı kalmalardan endişe etmenize gerek yok. Özel Printhead Diagnostics kurulum boyunca yazıcı kafalarının durumu hakkında izlenebilirlik sağlar; böylece üretkenlik etkilenmeden önce harekete geçebilirsiniz.

Hassas müşterileri ve iş verilerini PrintSecure ile koruyun

Bu ücretsiz Print DNA programı, güvenli yazıcı bağlantıları kurarak ve yazıcılara yetkisiz erişimi önleyerek, verilerinizi ve altyapınızı koruyan ve yazıcı güvenliğini sağlayan 30'dan fazla ayar yapılandırmayı kolaylaştırır.

Tutarlı bir Şekilde Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

Hizmetleri Kullanarak Çalışma Süresini, İş Operasyonlarını ve Yazıcı İzlenebilirliğini En Üst Düzeye Çıkarın

Müşterilerinize daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel verimliliği artırmak için Zebra yazıcılara yatırım yapın. Şimdi Zebra OneCare™ ile öngörülebilir performansa sahip olabilir ve bütçeye girmeyen onarım masraflarını ortadan kaldırabilirsiniz. Doğrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek almanın yanı sıra, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanımlı onarım teslim sürelerini de içeren kapsamlı onarım hizmetlerine sahip olun. Zebra'nın İzlenebilirlik Hizmetleri, yazıcı kullanılabilirliğini artırmak ve iş akışlarınızda kullanımı optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı bilgileri sunar.

ZQ600/ZQ600 Plus Aksesuarları

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi, güç ve şarjla ilgili aksesuarlardan taşıma ve koruma opsiyonlarına kadar, ihtiyaç duyduğunuz tüm aksesuarları ve daha fazlasını sunar. ZQ600/ZQ600 Plus Serisindeki tüm aksesuarlar için Zebra.com adresindeki Mobil Yazıcı Aksesuar Kılavuzunu inceleyin.

Lityum-iyon Şarj Aksesuarları

Ethernet Yuvası



ZQ600/ZQ600 Plus Serisi yazıcıları ZQ600 Serisi Ethernet yuvası üzerinden kablolu Ethernet ağına bağlayarak, bunların bilişim ya da operasyon personeliniz tarafından kolayca uzaktan yönetilmesini, böylece her yazıcının optimum şekilde çalışıp, kullanıma hazır olmasını sağlayabilirsiniz. Ethernet yuvası, otomatik algılama sayesinde 10 Mbps ya da 100 Mbps ağları üzerinden iletişim kurabilir.

Tek bölmeli ZQ600 Serisi Ethernet yuvası, takılı bulunan yazıcıdaki pili şarj ederken, 4 bölmeli versiyonu (opsiyonel duvar montaj kiti ile) aynı anda dört yazıcıyı şarj eder. 4 bölmeli versiyonda dahili bir Ethernet anahtarı ve ikinci bir Ethernet bağlantı noktası mevcuttur; böylece bir bağlantı noktası üzerinden dört adet 4 bölmeli QLn Ethernet Yuvaları (toplam 16 yazıcı) bağlanıp yönetilebilir.

Yazıcı bu yuvalardan birine takılıyken bile çalışır; çıktı alabilirsiniz. Yuvanın LED ışıkları DC güç ve Ethernet bağlantı durumunu gösterir.

Ethernet'iniz üzerinden uzaktan yazıcı yönetimi şunlara izin verir:

- Pil sağlığını gözlemleme için pil yönetimi.
- Yazıcı donanımını güncellemek için donanım yönetimi.
- Şablonları, yazı tiplerini ve grafikleri güncellemeyi sağlayan yazıcı yönetimi.
- Başlangıç (ör. config.sys), WML (ön panel) ya da HTML (web tarayıcı) dosyaları güncelleme ve imkanı sağlayan cihaz yönetimi.
- Kripto anahtarları ya da sertifika dosyaları güncellemeyi sağlayan ağ yönetimi.
- Sorun giderme ve yazıcının onarıma gönderilmesini gerektirecek yerel yazıcı sorunlarına uzaktan çözüm bulma.
- Geleneksel olarak ağ dışında kalan Bluetooth yazıcıların yönetilebilme.

AC Adaptörü



Yazıcının PowerPrecision+ pilini yazıcı içindeyken şarj etmek için, AC adaptörünü ZQ600/ZQ600 Plus Serisi yazıcınıza ve prize takın. Yazıcı şarj olurken etiket basabilir ve başka fonksiyonlar görebilir. Bilgilendirme amacıyla yazıcıyla birlikte gösterilmektedir, yazıcı dahil değildir.

Yuva



Pil Ölçümleri



1 Bölmeli Pil Şarj Cihazı

Tek bir PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilir. Entegre güç kaynağı. Bölgenize elektrik kablosuyla birlikte gönderilir.

3 Yuvalı Pil Şarj Aleti

Aynı anda üç adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Bölgenize 3 yuvalı pil şarj cihazı, güç kaynağı ve kabloyla birlikte gönderilir.

Çift 3 Bölmeli Pil Şarj Cihazı ve Y Kablosu Bağlantısı

Aynı anda altı adete kadar PowerPrecision+ Li-iyon yazıcı pili takılıp şarj edilebilir. Çift 3 yuvalı bu pil şarj cihazı, güç kaynağı, Y Kablosu ve ülkenize uygun elektrik kablosuyla birlikte gönderilir. Bölgenize uygun elektrik kablosu gerekir.

PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi Yazıcılar

Artırılmış Kapasiteli PowerPrecision+ Pil



Sadece ZQ610 ve ZQ620 modellerinde mevcuttur.

Artırılmış Kapasiteli PowerPrecision+ pil opsiyonu standart PowerPrecision+ pile ek olarak artırılmış pil kapasitesi ve daha fazla çalışma süresi için daha fazla güç sunar. Artırılmış kapasiteli pili alması için ZQ600/ZQ600 Plus Serisini yükseltmenize gerek yoktur; mevcut ZQ600/ZQ600 Plus Serisi cihazınızda kullanmak için tek başına aksesuarı satın almanız yeterlidir. Veya, bunu yazıcı konfigürasyon opsiyonu olarak sipariş edip, yazıcınızın bu güçlü aksesuarla birlikte gönderilmesini isteyebilirsiniz. Seçim sizin.

Taşıma Kayışları / Kılıflar



El Kayışı: Yazıcının elde taşınmasını sağlar.

Omuz Kayışı: Yazıcının omuzda taşınmasını sağlar.

Yumuşak Kılıf: Yumuşak bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda ilave koruma sağlayın. Kılıf içindeyken yazıcının rüzgarla savrulmuş su ve tozlara karşı dayanıklılık derecesi IP54'tür. Kılıf medya ünitesi ve pil değiştirme için açıklıklara sahiptir ve tüm konnektörler erişilebilir. Omuz kayışı içerir.

Sert Kılıf: Sert bir kılıfla yazıcıya zorlu koşullarda aşınmaya karşı ilave koruma sağlayın. Metal kemer klipsi dahildir.¹

PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi Yazıcılar

Özellikler

Standart Özellikler

- Apple® iOS, Android™ ve Windows® Mobil bağlantısı
- Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskısı
- CPCL, EPL™ ve ZPL® programlama dilleri
- 512 MB Flaş, indirilebilir programlar, fiş formatları, yazı tipleri ve grafikleri destekler (128 MB kullanıcı depolama kapasitesi)
- ZQ620/ZQ620 Plus ve ZQ610/ZQ610 Plus: 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil
- ZQ630/ZQ630 Plus: 6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil
- Dahili pil şarj cihazı
- Engel olmadan, rahatça çıktı alınabilmesi için kemer klipsi artırılmış kapasiteli pille uyumlu değildir
- Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konum sensörleri
- Kullanımı kolay soyma ve sunum
- Etiketleri tek tek basmak için etiket var sensörü
- Kolay medya vermek için yırtma barı
- Çeşitli rulo genişlikleri için merkez yükleme medya kilidi
- "Kolay medya yükleme için "katlanır" tasarım
- Yönetim: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ ve Ivanti Avalanche® (Wavelink destekli)
- Geniş, okumayı kolay renkli ekran (288 x 240 piksel)
- WML kullanılarak renkli ekran özelleştirilebilir (metin ve simgeler)
- 5 yöne navigasyon düğmeleri, iki adet yazılımla tanımlanan tuş
- Ekran yazıcı hakkında renkli uyarılar
- 5 fit/1,52 m (ZQ620/ZQ620 Plus ve ZQ610/ZQ610 Plus) ve 6 fit/1,83 m (ZQ630/ZQ630 Plus) yükseklikten beton zemine birçok kez düşmeye dayanıklılık²
- IP54 toz ve suya dayanıklılık derecesi
- 400 MHz 32-bit ARM işlemci
- XML desteği
- Dikey ve yatay baskı desteklenir
- Yazıcı her yönde kullanılabilir
- Web temelli yardım sayfalarına QR barkod bağlantıları
- Zebra® Print Touch, Bluetooth eşleşmesini kolaylaştırır, Yakın Alan İletişimi (NFC) özellikli cihazlarla web tabanlı yardım sayfaları açar
- Etiket sayacı
- Wi-Fi veya Ethernet üzerinden NTP (Ağ Saat Protokolü) desteği
- Ethernet kazağı ile kullanıldığında Zebra Network Connect üretim bölümü çözümünü destekler
- ZQ630/ZQ630 Plus üzerinde ayrı bir ürün olarak RFID mevcuttur (daha fazla bilgi için lütfen ZQ630/ZQ630 Plus RFID Teknik Özelliklerini inceleyin)

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	ZQ610/ZQ610 Plus: 6,73 inç U x 3,6 inç G x 2,85 inç Y 170,9 mm U x 91,4 mm G x 72,4 mm Y ZQ620/ZQ620 Plus: 6,84 inç U x 4,64 inç G x 3,03 inç Y 173,7 mm U x 117,9 mm G x 76,9 mm Y ZQ630/ZQ630 Plus: 7,35 inç U x 6,5 inç G x 3,25 inç Y 186,7 mm U x 165,1 mm G x 82,5 mm Y Not: Artırılmış kapasiteli akıllı Li-lyon akıllı pil opsiyonu, her iki ZQ600/ZQ600 Plus Serisi yazıcının yükseklüğünü de 0,6 inç/16 mm artırır.
Pil ile ağırlık	ZQ610/ZQ610 Plus: 1,33 lb/0,6 kg ZQ620/ZQ620 Plus: 1,66 lb/0,73 kg ZQ630/ZQ630 Plus: 2,45 lb/1,1 kg

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link-OS®
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm
Bellek	256 MB RAM/512 MB Flaş (standart)
Maksimum Baskı Genişliği	ZQ610/ZQ610 Plus: 1,9 inç/48 mm ZQ620/ZQ620 Plus: 2,8 inç/72 mm ZQ630/ZQ630 Plus: 4,1 inç/104 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 4,5 inç/115 mm
Medya Sensörleri	Siyah işaret ve aralıklı medya algılayan sabit merkez konumu sensörleri; etiketleri teker teker üretmek için etiket var sensörü
Baskı Uzunluğu	Minimum: 0,5 inç/12,7 mm Maksimum: 32 inç/813 mm

Güç	ZQ610/ZQ610 Plus ve ZQ620/ZQ620 Plus: 3250 mAh (nominal) 23.4 Wh çıkarılabilir, şarj edilebilir PowerPrecision+ Li-lyon pil ZQ630/ZQ630 Plus: 6800 mAh (nominal) 49,4 Wh çıkarılabilir PowerPrecision+ Li-lyon pil
Medya Özellikleri	
Label ve Kaplama Uzunluğu	0,5 inç/12,7 mm ile 32 inç/813 mm veya sürekli
Medya Genişliği	ZQ610/ZQ610 Plus: 1,0 inç/25 mm ile 2,18 inç/55,4 mm arası ZQ620/ZQ620 Plus: 1,0 inç/25 mm ile 3,125 inç/79 mm arası ZQ620/ZQ620 Plus: 2 inç/51 mm ile 4,4 inç/112 mm arası (kaplamalı) 2,0 inç/51 mm ile 4,1 inç/104 mm arası (kaplamasız)
Maksimum Medya Rulo Boyutu	ZQ610/ZQ610 Plus: 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç göbek üzerinde 2,2 inç/55,9 mm dış çap ZQ620/ZQ620 Plus: 2,6 inç/66 mm dış çap - 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç çap üzerinde ZQ630/ZQ630 Plus: 2,6 inç/66 mm dış çap - 0,75 inç/19 mm veya 1,375 inç/34,9 mm iç çap üzerinde
Kalınlık	2,3 mil ile 5,5 mil stok etiket veya 6,5 mil stok etiket
Medya Tipleri	Kalıp kesim etiketler, kaplamasız etiketler, fiş kağıdı, RFID, (ZQ630/ZQ630 Plus RFID uyumlu), siyah bar ve aralık
Çalışma Özellikleri	
Ortam	Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila 50°C arası Çalışma Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız Saklama/Taşıma Sıcaklığı: -13°F ila 149°F/-25°C ila 65°C arası Depolama Nem Oranı: %10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Resmi Onaylar	Emisyonlar: FCC Bölüm 15, Alt-bölüm B, EN55022 Sınıf B, EN60950, EN55024 ve VCCI sınıf B Duyarlılık: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, ve EN61000-4-5 Güvenlik: CE, TUV, CSA

Pazarlar ve Uygulamalar

Perakende

- Raf Etiketleri
- İndirim Etiketleri
- Değişiklik Etiketleri
- Mobil Satış Noktası Fişleri
- İade Etiketleri

İmalat/Depo

- Topla ve Paketle Etiketleri/Listeleri
- Hammaddeler
- Mamul Ürünler
- RFID Kasa/Palet Etiketleri¹

Taşımacılık ve Lojistik

- Alım
- Yerleştirme
- Tersine Lojistik Envanter yönetimi
- Döngü Sayısı
- Çapraz Yükleme
- Toplama
- Hazırlama
- Paketleme
- Sevkiyat

PRODUCT SPEC SHEET

ZQ600/ZQ600 Plus Serisi Yazıcılar

Güvenlik	FIPS desteği, yazıcı işletim sistemi olarak ücretsiz bir şekilde indirilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen Zebra Satış Temsilcinizle temasa geçin.
-----------------	--

Cihaz Yazılımı

CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri
ZBI 2.x™—yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha fazlasını yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili

Barkod Sembolojileri

Barkod Oranları: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamlı eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamlı eklenti
2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS) ailesi, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Yazı Tipleri ve Grafikler

Standart Yazı Tipleri: 25 biteşlemli, 1 yumuşak, ölçeklenebilir (CG Triumvirate Kalın Dar)
İsteğe Bağlı Yazı Tipleri: indirilebilir bitmaplı/ölçeklendirilebilir yazı tipleri
Uluslararası Karakter Setleri (isteğe bağlı): Çince (geleneksel/basitleştirilmiş); Japonca; Korece; Tayca, Vietnamca
¹Agfa Monotype Corporation'dan UFST® dahildir.

İletişim ve Ara Yüz Özellikleri

ZebraNet® 802.11ac kablosuz iletişim desteği:

- TKIP ve AES deşifre
- WPA ve WPA2
- 802.1x (WPA ya da WPA2 ile)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d ve 802.11i
- Eşzamanlı Bluetooth 4.2 çift kablosuz
- Wi-Fi Sertifikasyonu
- Pairwise Master Key (PMK) önbellekleme kullanarak hızlı dolaşım, Opportunistik Anahtar Önbellekleme (OKC), EAP Hızlı Oturum yeniden başlatma veya 802.11r

Bluetooth 4.2 (Classic ve BLE) kablosuz bağlantı

- Güvenlik modları 1–4
- "iPod/iPhone/iPad için üretilmiştir" onaylı
- Anahtar Bağlama

10/100 Ethernet desteği (şarj yuvası ile)

Kablolu İletişim Özellikleri

- USB 2.0 son hız arabirimi (12 Mbps)
- Mini-B konektörü (opsiyonel gerilim azaltıcı)
- Seri arayüz: 14-pin RS-232C port aracılığıyla terminal veya başka ana bilgisayar ile 115.2kbps hıza kadar iletişim

Print DNA Yazılımı

Dayanıklı yazıcılara sahip olmak önemli; fakat onları çalışır durumda tutacak şey için-deki yazılımdır. Zebra Print DNA'yı yazıcılarımıza dahil etmemizin nedeni de budur. Bu ürün, size; iş ihtiyaçlarınızın gelişmekte olsa bile yazıcı performansını ürünün ömrü boyunca optimize etme olanağı sunan yazılım kapasitelerinden oluşan bir settir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin www.zebra.com/printdna

Ürün Garantisi

ZQ600 ve ZQ600 Plus Serisi yazıcı, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin: www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarınızın kullanılabilirliğini ve verimliliğini maksimuma çıkarır. Temel özellikleri arasında 7/24 teknik destek, tam kapsamlı hizmet, gelişmiş değişim ve yazılım güncellemeleri bulunur. İsteğe bağlı izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/zebraonecare
(Not: Hizmet durumu bölgeye göre değişebilir.)

Dipnotlar

- Sadece ZQ630/ZQ630 Plus üzerinde mevcuttur.
- MIL-STD-810G çerçevesinde test edilmiştir. Özellikler ürün mevcudiyetine bağlıdır. Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com